



FGA-35

Best.-Nr.: 0212420

PRODUKTINFOS

Massetrennfilter

in kleiner Bauform, zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die z. B. beim Anschluss von PC-Soundkarten oder Notebooks an Verstärker auftreten können

- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge
- 2 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
- Ein-/Ausgangsimpedanz 20 k Ω
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor < 0,01 %
- Übertragungsverhältnis 1:1
- \varnothing 24 mm x 38 mm, 32 g
- Länge inklusive Anschlusskabel ca. 80 cm

Tastenvelt 04/2014

„Der FGA-35 ist ein kleiner Übertrager, er eignet sich hervorragend, um Zuspeler störungsfrei an Instrumente z. B. Stagepianos anzuschließen.“

TECHNISCHE DATEN

FGA-35

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Art | Massetrennfilter |
| Frequenzbereich | 20-30000 Hz |
| Eingangsimpedanz | 20 k Ω |
| Ausgangsimpedanz | 20 k Ω |
| Übertragungsverhältnis | 1:1 |
| Klirrfaktor | < 0,01 % |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | Ø 24 mm x 38 mm |
| Gewicht | 31 g |
| Eingänge | 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Ausgänge | 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker |