[Ausschreibung]

PA-24FR

2-Kanal-Anti-Feedback-Controller

• Effizienter Schutz gegen akustische Rückkopplungen durch Frequenz-Shift-Verfahren
• Auswählbare Frequenzverschiebung 3-15 Hz, 13-stufig über DIP-Schalter einstellbar
• Integriertes Noise Gate (Stummschaltung bei zu geringem Eingangspegel)
• Bypass-Funktion
• LED-Anzeige für Betrieb, Eingangssignale und aktivierte Frequenz-Shift-Funktion
• XLR- und Schraubanschlüsse für Line-Ein- und Ausgänge

[Technische Daten]:

Art	Anti-Feedback-Controller
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Eingangssignal	0,775 V, sym.
Eingangsimpedanz	60 kΩ
Ausgangssignal	0,775 V, sym.
Ausgangsimpedanz	50 Ω
Phantomspeisung	
Störabstand	> 70 dB
Klirrfaktor	< 0,05 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Abmessungen	482 x 44 x 230 mm, 1 HE
Gewicht	2,4 kg
Eingänge	XLR- und Schraubanschlüsse
Ausgänge	XLR- und Schraubanschlüsse

Fabrikat: MONACOR

Typ: PA-24FR

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße: