Ausschreibung

ARM-880

Audio-Matrix-Router

• 8 Audio-Eingänge und 8 Audio-Ausgänge
• Eingänge 1-4, Line, mit Gainregelung
• Eingänge 5-8, umschaltbar Line/Mic
• 2 Kommandomikrofone ARM-880RC und 1 lokales Mikrofon (für alle Zonen) anschließbar
• 1 zusätzlicher Audioeingang pro Zone, nicht routbar, mit Gainregler
• 8 Wandmodule ARM-880WP... als Fernbedienung anschließbar
• Erweiterbar auf bis zu 32 Zonen
• Mikrofon-, Musik- und Master-Lautstärkeregelung pro Zone
• 2-fach-Klangregelung pro Zone
• Prioritätsmanagement
• Notfalldurchsage mit Priorität für alle Zonen, auch bei Erweiterung
• 3 verschiedene Alarmsignale
• 7-Segment-LED-Anzeigen pro Zone
• Clipping Anzeige
• Monitor-Funktion mit integriertem Lautsprecher
• 482-mm-Rackeinbau (19")
• Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

Technische Merkmale:

Allgemein	
Frequenzbereich	20-20000 Hz (Line) 80-18000 Hz (Mic)
Eingangsempfindlichkeit	
Mic 1	300 mV/660 Ω
Kommandomikrofon	500 mV/10 kΩ
Line 1-4	195 mV-2 V/47 kΩ
Line 5-8	350 mV (Line) 5 mV (Mic)
Zone 1-8	300 mV-1,1 V/10 kΩ
Notfalldurchsage	775 mV/10 kΩ
Ausgänge	
Zone 1-8	1,5 V/600 Ω
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregelung Höhen	±10 dB/10 kHz
Signal/Rauschabstand	>65 dB (Mic) >85 dB (Line)
Klirrfaktor	< 0,07 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/30 VA
Abmessungen	484 x 138 x 325 mm, 3 HE
Gewicht	10,73 kg
Anschlüsse	
Mic 1	1 x XLR

Kommandomikrofon	2 x RJ45
Line 1-4	4 x Cinch L/R
Line/Mic 5-8	4 x Schraub-Steck-Anschluss
Zone 1-8	8 x Schraub-Steck-Anschluss (IN), 8 x Schraub-Steck-Anschluss (OUT)
Wandmodulsteuerung	8 x RJ45
Feueralarm	9-Pol-Schraub-Steck-Anschluss
Notfalldurchsage	1 x Schraub-Steck-Anschluss
24VDC	1 x Schraub-Steck-Anschluss
Alarm	1 x Schraub-Steck-Anschluss
EVAC	1 x Schraub-Steck-Anschluss
Erweiterung	2 x D-Sub DC37 (IN/OUT)

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: ARM-880

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,465 x 0,245 x 0,55 m

Bruttogewicht: 13,39 kg

Nettogewicht: 10,73 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 10,73 kg