[Ausschreibung]

FGA-35

Massetrennfilter

in kleiner Bauform, zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die z. B. beim Anschluss von PC-Soundkarten oder Notebooks an Verstärker auftreten können

• Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge
• 2 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
• Ein-/Ausgangsimpedanz 20 kΩ
• Frequenzbereich 20-30000 Hz
• Klirrfaktor < 0,01 %
• Übertragungsverhältnis 1:1
• Ø 24 mm x 38 mm, 32 g
• Länge inklusive Anschlusskabel ca. 80 cm

[Technische Daten]:

Art	Massetrennfilter
Frequenzbereich	20-30000 Hz
Eingangsimpedanz	20 kΩ
Ausgangsimpedanz	20 kΩ
Übertragungsverhältnis	1:1
Klirrfaktor	< 0,01 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 24 mm x 38 mm
Gewicht	32 g
Eingänge	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
Ausgänge	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker

Fabrikat: MONACOR

Typ: FGA-35

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße: