Ausschreibung

JA-154E

Funk-LCD-Bedienteil mit Tastatur und RFID-Lesegerät

• Passend zum JABLOTRON-100/100+-System
• Zur Bedienung der Alarmzentralen der Serien JA-101K, JA-103K, JA-106K und JA-107K über RFID-Karte/Chip und über die optional angeschlossenen Bediensegmente JA-192E
• Das Funk-Bedienteil verfügt über ein Bediensegment JA-192E und kann bei Bedarf mit bis zu 20 JA-192E Bediensegmenten zur Schaltung und Signalisierung von Bereichszuständen und PG-Ausgängen ausgestattet werden
• Zusätzlicher Eingang zum Anschluss eines verdrahtetet Melders
• Sabotagekontakt
• Lieferung inklusive 1 x JA-192E Bediensegment und Batterien

Technische Merkmale:

Art	Funk-LCD-Bedienteil mit Tastatur und RFID-Lesegerät
Trägerfrequenz	868 MHz
Max. Reichweite	200 m
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Stromversorgung	4 x 1,5-V-Alkaline-Batterie (AA)
Abmessungen	102 x 151 x 33 mm
Gewicht	350 g
Sonstiges	inkl. Batterie 4 x LR-6

Fabrikat: JABLOTRON

Modellnummer: JA-154E

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,105 x 0,035 x 0,18 m

Bruttogewicht: 0,4 kg

Nettogewicht: 0,359 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,35 kg