



## PATL-105

Best.-Nr.: 1000266

### PRODUKTINFOS

#### 5-fach-100-V-Übertrager

für den Anschluss einer 100-V-Audiosignal-Quelle an Geräte mit Line-Eingängen

- Passend für die ELA-Mischverstärker PA-1120, PA-1240, PA-6240, PA-6480, PA-6600
- Umwandlung der 100-V-Ausgangssignale in Line-Signale auf 5 Linien (galvanisch getrennt)
- Direkte Montage an der Rückwand des entsprechenden Verstärkers
- Frequenzbereich 15-30000 Hz
- Abmessungen 120 x 75 x 60 mm
- Gewicht 405 g

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Im Betrieb liegt berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an den Anschlusskabeln an. Die Installation darf nur durch

Fachpersonal erfolgen.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

### PATL-105

Art	100-V-Übertrager
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Eingangsimpedanz	20 k $\Omega$
Ausgangsimpedanz	200 $\Omega$
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	120 x 75 x 60 mm
Gewicht	405 g
Eingänge	Kabelschuhe
Ausgänge	Schraubklemmen

### PATL-105

EAN-Code	4007754277012
Nettogewicht	0,405 kg