



TXA-1822MR

Best.-Nr.: 0179090

PRODUKTINFOS

2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängermodul

in UHF-PLL-Technik.

Zur Nachrüstung der TXA-10xxer und TXA-8xxer Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungsstrecken

- 2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal und Trägersignal
- Scan-Funktion für freien Kanal
- Inklusive Adapterplatine für TXA-1020er und TXA-800er Serie

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen

Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

TXA-1822MR

Allgemeine Daten

Art	Multi-Frequenz-Empfängermodul
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Kanäle	2
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

Empfängerdaten

Stromversorgung Empfänger	DC 12 V/185 mA
Breite Empfänger	88 mm
Höhe Empfänger	37 mm
Tiefe Empfänger	103 mm
Gewicht Empfänger	92 g

TXA-1822MR

EAN-Code	4007754269598
Nettogewicht	0,09 kg