



JA-152E

Best.-Nr.: 04.4030

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Funk-Bedienteil mit RFID-Lesegerät

- Passend zum JABLOTRON-100/100+-System
- Zur Bedienung der Alarmzentralen der Serien JA-101K, JA-103K, JA-106K und JA-107K über RFID-Karte/Chip und über die optional angeschlossenen Bediensegmente JA-192E
- Das Funk-Bedienteil verfügt über ein Bediensegment JA-192E und kann bei Bedarf mit bis zu 20 JA-192E Bediensegmenten zur Schaltung und Signalisierung von Bereichszuständen und PG-Ausgängen ausgestattet werden
- Zusätzlicher Eingang zum Anschluss eines verdrahteten Melders
- Sabotagekontakt
- Lieferung inklusive 1 x JA-192E Bediensegment und Batterien

TECHNISCHE DATEN

JA-152E

Art	Funk-Bedienteil mit RFID-Lesegerät
Trägerfrequenz	868 MHz

JA-152E

Max. Reichweite	200 m
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Stromversorgung	2 x 1,5-V-Alkaline-Batterie (AA)
Abmessungen	102 x 76 x 33 mm
Gewicht	170 g
Sonstiges	inkl. Batterie 2 x LR-6

JA-152E

Gefahrgut	nein
UN-Nummer	nein
Batterietyp	LR6
Chemische Zusammensetzung d. Batterien	Alkali-Mangan
Gewicht der Batterien	2 x 25 g
Batterien eingebaut	nein
Batterien beiliegend	ja
Energiegehalt (Leistung)	5,1 Wh
Zertifikate	nein