



FGA-40

Best.-Nr.: 0064370

PRODUKTINFOS

Massetrennfilter

zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die beim Anschluss des Autoradios an einen Verstärker auftreten können

- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge
- Cinch-Stecker und -Buchsen
- Ein-/Ausgangsimpedanz 15 k Ω
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor < 0,001 %
- Übertragungsverhältnis 1:1
- \varnothing 35 mm x 65 mm, 65 g

TECHNISCHE DATEN

FGA-40

Art

Massetrennfilter

Frequenzbereich

20-30000 Hz

FGA-40

Eingangsimpedanz	15 k Ω
Ausgangsimpedanz	15 k Ω
Übertragungsverhältnis	1:1
Klirrfaktor	< 0,001 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 35 mm x 65 mm
Gewicht	98 g
Eingänge	1 x Cinch-Stecker L/R
Ausgänge	1 x Cinch-Kupplung L/R