Ausschreibung

ARM-880RC

ELA-Kommandomikrofon

für den Audio-Matrix-Router ARM-880

• 8 Zonen
• Zonen individuell ansteuerbar, Gruppenruf
• Zonenbeschriftung austauschbar
• Steckbares Elektret-Schwanenhalsmikrofon (3-Pol-XLR)
• 2- oder 4-Ton-Gong, ausschaltbar
• Lautstärkeregelung für Mikrofon und Gong
• LEDs für Betrieb, Ausgangspegel und gewählte Zonen
• Zusätzliche 8 Zonen durch jeweils ein optional erhältliches Erweiterungsmodul, insgesamt 32 Zonen verfügbar mit maximal 3 Erweiterungsmodulen, Anschluss über vorhandenes Flachbandkabel
• Anschluss an ARM-880 über RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel (Kabel nicht mitgeliefert)
• Stromversorgung über beiliegendes Netzteil

Technische Merkmale:

Art	ELA-Kommandomikrofon
Übertragungsart	Kabel
Schwanenhalslänge	310 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	180 × 61 × 143 mm
Gewicht	1,66 kg
Anschluss	RJ45

Fabrikat: MONACOR

Typ: ARM-880RC

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,28 x 0,145 x 0,45 m

Bruttogewicht: 2,8 kg

Nettogewicht: 1,66 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 1,66 kg