

## Ausschreibung

### JA-153E

#### Funk-Bedienteil mit Tastatur und RFID-Lesegerät

- Passend zum JABLOTRON-100/100+-System
- Zur Bedienung der Alarmzentralen der Serien JA-101K, JA-103K, JA-106K und JA-107K über RFID-Karte/Chip und über die optional angeschlossenen Bediensegmente JA-192E
- Das Funk-Bedienteil verfügt über ein Bediensegment JA-192E und kann bei Bedarf mit bis zu 20 JA-192E Bediensegmenten zur Schaltung und Signalisierung von Bereichszuständen und PG-Ausgängen ausgestattet werden
- Zusätzlicher Eingang zum Anschluss eines verdrahteten Melders
- Sabotagekontakt
- Lieferung inklusive 1 x JA-192E Bediensegment und Batterien

#### Technische Merkmale:

Art	Funk-Bedienteil mit Tastatur und RFID-Lesegerät
Trägerfrequenz	868 MHz
Max. Reichweite	200 m
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Stromversorgung	2 x 1,5-V-Alkaline-Batterie (AA)
Abmessungen	102 x 96 x 33 mm
Gewicht	200 g
Sonstiges	inkl. Batterie 2 x LR-6

Fabrikat: JABLOTRON

Typ: JA-153E

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,11 x 0,04 x 0,125 m

Bruttogewicht: 0,245 kg

Nettogewicht: 0,213 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,2 kg