

Ausschreibung

JA-182M

Funk-Magnetkontakt

- Passend zum JA-100-System
- Zur Sicherung von Türen und Fenstern. Der Melder wird aktiviert, wenn der Magnet vom Sensor weg bewegt wird
- Aufgrund der flachen Bauform speziell geeignet für die unauffällige Montage in Tür- und Fensterrahmen (Eurostandard) aus Kunststoff und Holz
- Sofortiges oder verzögertes Auslöseverhalten einstellbar
- Einbaumontage
- Sabotagekontakt
- Lieferung inklusive Batterien

Technische Merkmale:

Art	Funk-Magnetkontakt
Trägerfrequenz	868 MHz
Max. Reichweite	200 m
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Stromversorgung	2 x 3-V-Lithium-Batterie
Abmessungen	192 x 25 x 9 mm
Gewicht	60 g
Sonstiges	inkl. Batterie 2 x CR-2354

Fabrikat: JABLOTRON

Typ: JA-182M

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,035 x 0,03 x 0,235 m

Bruttogewicht: 0,084 kg

Nettogewicht: 0,061 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,06 kg