

Ausschreibung

PA-2400RC

ELA-Kommando-Tischmikrofon

für den Anschluss an PA-1120, PA-1240, PA-2420Z, PA-6010Z oder PA-6020Z

- Auswahlschalter für Lautsprecherzonen 1-20
- Start/Stopp-Funktion für 6 auswählbare Durchsagen, die im optional erhältlichen Digital-Modul PA-1120DMT abgespeichert sind
- LED-Statusanzeige für verschiedene Funktionen
- Auto-Gong über Mikrofon-Durchsagetaste
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- 24-V-Stromversorgung über PA-2410Z, PA-2420Z
- RJ45-Buchsen zum Anschluss von weiteren PA-2400RC mit Slave/Priority-Schalter
- Bis zu 3 PA-2400RC an PA-2410Z oder PA-2420Z anschließbar
- 3-m-Anschlusskabel (Cat5e) wird mitgeliefert

Technische Merkmale:

Art	ELA-Tischmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Stromversorgung	über PA-2410Z, PA-2420Z
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	275 x 51 x 156 mm (Pultgehäuse)
Gewicht	1,4 kg
Anschluss	RJ45 (Input/Link)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,27 x 0,32 m
Bruttogewicht	1,9 kg
Nettogewicht	1,56 kg

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: PA-2400RC

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,2 x 0,27 x 0,32 m

Bruttogewicht: 1,9 kg

Nettogewicht: 1,56 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 1,4 kg