Ausschreibung

TXA-1822MR

2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängermodul

in UHF-PLL-Technik.
Zur Nachrüstung der TXA-10xxer und TXA-8xxer Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungsstrecken

• 2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
• Lautstärkeregelung
• LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal und Trägersignal
• Scan-Funktion für freien Kanal
• Inklusive Adapterplatine für TXA-1020er und TXA-800er Serie

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Technische Merkmale:

Allgemeine Daten	
Art	Multi-Frequenz-Empfängermodul
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Kanäle	2
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Empfängerdaten	
Stromversorgung Empfänger	DC 12 V/185 mA
Breite Empfänger	88 mm
Höhe Empfänger	37 mm
Tiefe Empfänger	113 mm
Gewicht Empfänger	92 g

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: TXA-1822MR

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,13 x 0,055 x 0,17 m

Bruttogewicht: 0,15 kg

Nettogewicht: 0,09 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,092 kg