



MIXX12-D

Best.-Nr.: 1001177

PRODUKTINFOS

Audio-Digital-Mischpult

mit Dante®-Interface

- 12 analoge Eingänge, 6 analoge Ausgänge (2 x Main, 4 x Aux)
- 4 Dante®-Eingänge, 4 Dante®-Ausgänge
- Steuerbar über alle gängigen iOS sowie Windows ab Version 8 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mit Dante®-Upgrade-Karte für die Einbindung in jedes vorhandene Dante®-Netzwerk
- Modernste Steuerungstechnik per App möglich
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Einfache und intuitive Handhabung
- Programm- oder Snapshot-Aufruf, Sicherheitssperrfunktion
- Unterstützt Multi-Plattform-Steuerung für bis zu 10 Geräte gleichzeitig
- Regelbarer Kopfhörerausgang

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht

ausgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

MIXX12-D

Anzahl Kanäle	12
Anzahl Eingänge	16
Mic-Eingang	3,3 k Ω , sym. (XLR)
Line-Eingang	30 k Ω (6,3-mm-Klinke)
Master-Ausgang	600 Ω , sym. (XLR)
Kopfhörer	ja
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,005 %
Störabstand	93 dB(A)
Übersprechdämpfung	< 120 dB
Klangregelung Tiefen	DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Mitten	DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Höhen	DSP (4-Band-EQ)
Equalizer	DSP (31-Band-EQ)
Phantomspannung	+48 V
Stromversorgung	~ 110-240 V/50-60 Hz/60 W
Netzspannung	~ 110-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	60 W
Abmessungen	448 x 132 x 191 mm
Breite	448 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	191 mm
Gewicht	4,12 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,53 x 0,17 x 0,23 m
Bruttogewicht	4,76 kg
Nettogewicht	4,12 kg

MIXX12-D

EAN-Code	4007754426533
Nettogewicht	4,12 kg

MIXX12-D

Abtastrate	48 kHz
------------	--------

MIXX12-D

Auflösung

24 Bit