



# PA-1200IRD

Best.-Nr.: 1000829

## PRODUKTINFOS

### Internetradio-DAB+/-FM-RDS-Tuner-Einschub mit USB-Schnittstelle

für die ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht

- LAN- oder WLAN-Verbindung, WPS möglich
- WLAN-Antenne abnehmbar
- Einrichtungsassistent für Netzwerk
- FM-Tuner mit RDS
- 30 Favoriten-Speicherplätze (Internetradio 10x, DAB+ 10x, FM 10x)
- App-Steuerung mit der UNDOK™-App
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Medien-Streaming von im Netzwerk freigegebenen Dateien (UPnP-Server)
- Wiedergabe von MP3- und WAV-Dateien
- Anzeige des Dateinamens
- Einfache Ordernavigation
- Alphanumerische LCD-Anzeige
- Automatische Einschaltung nach Stromausfall (Autostart)
- Speicherung der Einstellungen und Betriebsmodi
- Schlummerfunktion einstellbar
- Weckfunktion

## TECHNISCHE DATEN

### PA-1200IRD

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art                         | Internetradio, FM-RDS- und DAB+-Tuner, USB-Spieler                                            |
| Medien                      | Streaming, FM, DAB+, MP3, WAV, LAN/WLAN, USB                                                  |
| Stromversorgung             | DC 17 V/500 mA                                                                                |
| Netzspannung                | DC 17 V                                                                                       |
| Zul. Einsatztemperatur      | 0-40 °C                                                                                       |
| Abmessungen                 | 195 x 40 x 135 mm                                                                             |
| Gewicht                     | 360 g                                                                                         |
| Anschlüsse                  | 1 x RJ45 (LAN)<br>1 x IEC/Koax-Stecker für FM/DAB+-Antenne<br>1 x SMA-Buchse für WLAN-Antenne |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,22 x 0,17 x 0,06 m                                                                          |
| Bruttogewicht               | 0,565 kg                                                                                      |