



# TXA-1822MR

Best.-Nr.: 0179090

## PRODUKTINFOS

### 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängermodul

in UHF-PLL-Technik.

Zur Nachrüstung der TXA-10xxer und TXA-8xxer Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungsstrecken

- 2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal und Trägersignal
- Scan-Funktion für freien Kanal
- Inklusive Adapterplatine für TXA-1020er und TXA-800er Serie

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**

## TECHNISCHE DATEN

TXA-1822MR

Allgemeine Daten

**TXA-1822MR**

Art	Multi-Frequenz-Empfängermodul
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Kanäle	2
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

**Empfängerdaten**

Stromversorgung Empfänger	DC 12 V/185 mA
Breite Empfänger	88 mm
Höhe Empfänger	37 mm
Tiefe Empfänger	113 mm
Gewicht Empfänger	92 g