



TXA-820MT

Best.-Nr.: 0179080

PRODUKTINFOS

Multi-Frequenz-Sendermodul

in UHF-PLL-Technik.

Zur Nachrüstung der TXA-820er-Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungsstrecken.

- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal/Frequenz
- LEDs für Träger- und Audiosignal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TECHNISCHE DATEN

TXA-820MT

Allgemeine Daten

Art

Multi-Frequenz-Sendermodul

TXA-820MT

Trägerfrequenzbereich 863-865 MHz

Kanäle 1

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Senderdaten

Sendeleistung ≤ 10 mW

Reichweite ca. 30 m

Stromversorgung Sender DC 12 V/120 mA

Breite Sender 88 mm

Höhe Sender 37 mm

Tiefe Sender 113 mm

Gewicht Sender 80 g