



PA-M1WP

Best.-Nr.: 0179300

PRODUKTINFOS

Wandmodul

zur lokalen Audio-Einspeisung in den ELA-Matrix-Mischverstärker PA-M224 oder PA-M412.

- Einsatzzweck: Lautstärkeregelung der jeweiligen Zone, lokale Einspeisung von Audiosignalen
- 2 Cinch-Buchsen für Line-Signale
- Mikrofonanschluss über 3-Pol-XLR-Buchse
- 14-V-Phantomspeisung
- Regelbare Lautstärke
- Signalwahltaste mit Kontroll-LED, die eine Vorrangschaltung lokal eingespeister Audiosignale (MIC oder LINE) in der jeweiligen Zone ermöglicht
- Verbindung zum PA-M224 oder PA-M412 und Stromversorgung über RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel (Kupfer, Kabel nicht mitgeliefert), für Kabellängen bis 200 m
- Passendes UP-Gehäuse ATT-300C ist optional erhältlich

TECHNISCHE DATEN

PA-M1WP

Art	Wandmodul
Typ	Fernbedienung einer Zone
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Passend für	PA-M224, PA-M412
Stromversorgung	über PA-M224, PA-M412
Abmessungen	80 x 80 x 50 mm
Gewicht	90 g
Anschlüsse	1 x XLR (Mikrofon), 1 x Cinch L/R (Line), 1 x RJ45
Sonstiges	14-V-Phantomspeisung
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,09 x 0,085 m
Bruttogewicht	0,135 kg
Nettogewicht	0,09 kg