



LTR-110

Best.-Nr.: 0210500

PRODUKTINFOS

Audio-Übertrager 1:1/2:1 für Line-Signale

- Ungeschirmte Version mit Printanschlüssen
- Breitbandausführung
- Übergang von asymmetrisch nach symmetrisch und umgekehrt
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Vielfältige Pegelanpassung durch entsprechende Kombination der Wicklungen

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.

TECHNISCHE DATEN

LTR-110

Art	Line-Transformator
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Eingangssignal	5 V

LTR-110

Eingangsimpedanz	600 Ω
Ausgangsimpedanz	600 Ω /300 Ω
Übertragungsverhältnis	1:1/2:1
Abmessungen	25 x 19 x 19,5 mm
Gewicht	28 g
Eingänge	Printanschlüsse
Ausgänge	Printanschlüsse