



R-20A

Best.-Nr.: 1001168

PRODUKTINFOS

Antennenbooster

- Frequenzbereich 450-950 MHz
- Höherer Gewinn für Empfangsantennen
- Sorgt für ein effektives und zuverlässiges Signal
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Signalausfällen unter schwierigen HF-Bedingungen
- Kompaktes Gehäuse, leichte Ausführung
- BNC-Anschlüsse

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation

Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza

No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

R-20A

Frequenzbereich	450-950 MHz
Aktiv/passiv	aktiv
Antennengewinn	10 dB
Betriebsspannung	DC 8 V/80 mA
Abmessungen	65 x 87 x 20 mm
Gewicht	85 g
Anschluss	BNC

R-20A

EAN-Code	4007754426540
Nettogewicht	0,09 kg