



SA-130DMP

Best.-Nr.: 0257760

PRODUKTINFOS

Stereo-Mischverstärker, 130 W,

mit integriertem MP3-Spieler, Bluetooth-Empfänger, FM-Radio und USB-Schnittstelle

- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von Notebooks, Smartphones oder Tablet-PCs
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 64 GB (FAT16/FAT32), nicht im Lieferumfang
- Regelbarer Mikrofon- und Aux-Eingang auf der Frontseite
- Regelbarer Stereo-Line-Eingang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- 2-fach-Klangreglung
- Regelbarer Master-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

TECHNISCHE DATEN

SA-130DMP

Nennleistung	130 W
Leistung an 4 Ω	2 x 75 W
Leistung an 8 Ω	2 x 45 W
Kanäle	2
Eingänge	600 mV/30 kΩ (Line)
	2 mV/0,5 kΩ (Mic)
	370 mV/30 kΩ (Aux)
	950 mV/25 kΩ (Amp In)
Frequenzbereich	20-20000 Hz

SA-130DMP

Klangregelung Tiefen	± 10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz
Störabstand	≥ 80 dB
Übersprechdämpfung	≥ 45 dB
Klirrfaktor	$\leq 0,1$ %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	320 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	245 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	5,62 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (Line), 1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux), 1 x Cinch L/R (Amp In), 1 x Cinch L/R (Amp Out), Schraubklemmen (Lautsprecher) mit 4-mm-Bananenbuchse
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,11 x 0,53 m
Bruttogewicht	6,42 kg
Nettogewicht	5,85 kg