



4Ω

## PA-102

Best.-Nr.: 0172970

### PRODUKTINFOS

#### ELA-Mono-Mischverstärker, 8,5 W

- 1 regelbarer Mikrofon-Eingang
- 1 regelbarer Line-Eingang
- Lieferung mit PTT-Handmikrofon
- Sirenen-Funktion über Taster
- Metallgehäuse
- Montagebügel beiliegend
- 12-V-Batteriebetrieb

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).  
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

### PA-102

Ausgangsleistung, gesamt	15 W
Nennleistung	8,5 W
Kanäle	1
Eingänge	3,4 mV/2,2 kΩ (Mic), 240 mV/11 kΩ (Line)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Störabstand	70 dB
Klirrfaktor	< 0,3 %
Stromversorgung	DC 12 V/2 A
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 12 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 2 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	151 mm
Höhe	41 mm
Tiefe	115 mm
Gewicht	410 g
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse (Mic-Eingang), 1 Cinch L/R (Line-Eingang), Schraub-Klemmterminal (Lautsprecher), Schraub-Klemmterminal (Stromversorgung)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,13 x 0,12 x 0,205 m
Bruttogewicht	0,76 kg
Nettogewicht	0,656 kg
<b>PA-102</b>	
EAN-Code	4007754240788
Nettogewicht	0,656 kg