



BQ-CC55

Best.-Nr.: 0280611

PRODUKTFIOS

Steckerschnellladegerät

von PANASONIC

- Für 1-4 NiMH-eneloop-Mignon- oder Micro-Akkus
- Einzelschachtüberwachung
- Mikroprozessorgesteuerte Ladeüberwachung (-ΔU-Verfahren)
- Sicherheitstimer
- Verpolungsschutz, Temperaturüberwachung
- Akku-Defekterkennung
- LED-Statusanzeige pro Ladeschacht

TECHNISCHE DATEN

BQ-CC55

Kategorie	Steckerschnellladegerät
Eingangsspannung	~ 100-240 V/50-60 Hz/300 mA
Ausgangsspannung	4 x DC 1,5 V

BQ-CC55

Ausgangsstrom	3,2 A (Mignon-Akkus, AA) 1,2 A (Micro-Akkus, AAA)
Ladezeit	ab 0,75 h, je nach Kapazität, Größe und Anzahl
Erhaltungsladung	ja
Anschlüsse	4 x Batteriefach
Überhitzungsschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Akku-Defekterkennung	ja
Zul. Einsatztemperatur	0-35 °C
Abmessungen	86 x 76 x 120 mm
Gewicht	124 g
Sonstiges	-ΔV-Verfahren, Sicherheitstimer, Einzelschachtüberwachung