



EX-1W

Best.-Nr.: 0163390

PRODUKTINFOS

Audio-Exciter/Resonator, 5 W, 8 Ω

Exciter eignen sich zur Musik- und Sprachwiedergabe über schwingungsfähige Flächen. Sie werden einfach auf Türen, Schranktüren, Regale, Tischplatten, Leichtbauwände, Deckenplatten oder einer Vielzahl sonstiger in Schwingung zu versetzenden Flächen geklebt und erzeugen mit diesen Flächen einen eindrucksvollen Klang in der gesamten Umgebung.

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffender Klangfülle
- Gute Klangqualität
- Staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP66
- Geeignet für die unauffällige Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen, Glasscheiben, Tischplatten, Duschverkleidungen
- Lieferung mit 3M-Klebeband

TECHNISCHE DATEN

EX-1W

Impedanz (Z)

8 Ω

EX-1W

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Frequenzbereich | einbauabhängig, bis über 20 kHz |
| Resonanzfrequenz (f _s) | 1200 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 5 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 10 W |
| Kennschalldruck | keine Angabe |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenträger | Kapton |
| Abmessungen | 85 x 65 x 21 mm |
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Tiefe | 21 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | IP66 |
| Zul. Einsatztemperatur | -10 °C bis +40 °C |
| Gewicht | 0,107 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,126 x 0,032 x 0,137 m |
| Bruttogewicht | 0,138 kg |
| Nettogewicht | 0,107 kg |