



DRM-884RC

Best.-Nr.: 0176990

PRODUKTIINFOS

ELA-Kommandomikrofon

für den Audio-Matrix-Router DRM-884

- LCD-Anzeige für ausgewählte Zonen (1-32), Lautstärke und ID-Nummer
- LED-Anzeige für Signalstatus
- Lautstärkeregler (für jede Zone zuweisbar)
- Zonenauswahlregler
- Push-to-talk-Taster
- Steckbares Elektret-Schwanenhalsmikrofon (NEUTRIK-3-Pol-XLR-Buchse)
- USB-Anschluss für das Laden von Gong-Sound-Dateien
- Stromversorgung über Audio-Matrix-Router DRM-884
- Anschluss an DRM-884 über RJ45-Buchse und Cat-5e-Netzwerkkabel (Kabel nicht mitgeliefert), Kabellänge bis zu 100 m

TECHNISCHE DATEN

DRM-884RC

Art	ELA-Kommandomikrofon
Übertragungsart	Kabel
Schwanenhalslänge	310 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	176 x 70 x 162 mm
Gewicht	811 g
Anschluss	RJ45, Micro-USB
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,255 x 0,105 x 0,395 m
Bruttogewicht	1,197 kg
Nettogewicht	0,811 kg